# Danfoss 131B0136 – Variateur de fréquence VLT® AutomationDrive FC 302, 1,1 kW, 380-500 V, IP20

Référence : 131B0136 · Statut : En production



- Code article : 131B0136
- Code type : FC-302P1K1T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Puissance moteur : 1,1 kW (1,5 HP)
- Alimentation : 380-500 V triphasée
- Courant de sortie : 3 A
- Indice de protection : IP20
- EAN : 5702427096219

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Fabricant** | Danfoss |
| **Gamme** | VLT® AutomationDrive FC 302 |
| **Type de produit** | Variateur de fréquence |
| **Code article** | 131B0136 |
| **Code type** | FC-302P1K1T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| **EAN** | 5702427096219 |
| **Puissance moteur (kW)** | 1,1 kW |
| **Puissance moteur (HP)** | 1,5 HP |
| **Puissance, forte surcharge** | 1,1 kW |
| **Tension d'alimentation** | 380-500 V CA |
| **Nombre de phases** | Triphasé |
| **Indice de protection** | IP20 / châssis |
| **Taille (frame)** | A2 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Courant de sortie permanent (surcharge normale)** | 3 A |
| **Courant de sortie intermittent (surcharge normale)** | 4,8 A |
| **Puissance apparente** | 2,08 kVA |
| **Pertes de puissance** | 58 W |
| **Catégorie CEM (EN 61800-3)** | C3 |
| **Safe Torque Off (STO)** | Oui |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 268 mm |
| **Largeur** | 90 mm |
| **Profondeur** | 205 mm |
| **Largeur avec options C** | 150 mm |
| **Profondeur avec options A/B** | 220 mm |
| **Poids net** | 3,85 kg |


Document établi le 11/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

| | |
|---|---|
| **Poids brut** | 4,696 kg |
| **Volume emballé** | 21,569 l |

## Options de cette configuration

| | |
|---|---|
| **Filtre CEM (RFI)** | Classe A2 |
| **Hacheur de freinage** | Non |
| **Vernis des cartes** | Carte vernie (tropicalisée) |

## Décodage du code type

| | | |
|---|---|---|
| **Groupe de produits** | FC- | VLT® AutomationDrive FC- |
| **Série** | 302 | 302 |
| **Puissance nominale** | P1K1 | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP |
| **Phases** | T | Triphasé |
| **Tension réseau** | 5 | 380-500 V CA |
| **Boîtier** | E20 | (E20) IP20 / châssis |
| **Filtre RFI** | H2 | Filtre RFI |
| **Frein – arrêt de sécurité** | X | Sans hacheur de freinage |
| **Panneau de commande (LCP)** | X | Sans panneau de commande local |
| **Vernis des cartes électroniques** | C | Cartes vernies |
| **Option réseau** | X | Sans option réseau |
| **Adaptation A** | X | Entrées de câbles standard |
| **Adaptation B** | X | Sans adaptation |
| **Version logicielle** | SXXX | Dernière version du logiciel standard |
| **Pack de langues logiciel** | X | Pack de langues standard |
| **Option A** | AX | Sans option A |
| **Option B** | BX | Sans option B |
| **Option C0 (MCO)** | CX | Sans option C0 |
| **Option C1** | X | Sans option C1 |
| **Logiciel option C** | XX | Sans option logicielle |
| **Option D** | DX | Sans option D |

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=131B0136. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.