# Danfoss 131F5663 – Variateur de fréquence VLT® HVAC Drive FC 102, 1,1 kW, 380-480 V, IP66

Référence : 131F5663 · Statut : En production




- Code article : 131F5663
- Code type : FC-102P1K1T4E66H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Puissance moteur : 1,1 kW (1,5 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Courant de sortie : 3 A
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5710107098316

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Fabricant** | Danfoss |
| **Gamme** | VLT® HVAC Drive FC 102 |
| **Type de produit** | Variateur de fréquence |
| **Code article** | 131F5663 |
| **Code type** | FC-102P1K1T4E66H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| **EAN** | 5710107098316 |
| **Puissance moteur (kW)** | 1,1 kW |
| **Puissance moteur (HP)** | 1,5 HP |
| **Puissance, surcharge normale** | 1,1 kW |
| **Tension d'alimentation** | 380-480 V CA |
| **Nombre de phases** | Triphasé |
| **Indice de protection** | IP66 / NEMA 4X |
| **Taille (frame)** | A5 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Courant de sortie permanent (surcharge normale)** | 3 A |
| **Courant de sortie intermittent (surcharge normale)** | 3,3 A |
| **Courant permanent, tension haute** | 2,7 A |
| **Puissance apparente** | 2,08 kVA |
| **Pertes de puissance** | 58 W |
| **Catégorie CEM (EN 61800-3)** | C1 |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 420 mm |
| **Largeur** | 242 mm |
| **Profondeur** | 200 mm |
| **Profondeur avec options A/B** | 200 mm |
| **Poids net** | 11,3 kg |
| **Poids brut** | 11,916 kg |


Document établi le 13/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

| | |
|---|---|
| **Volume emballé** | 39,798 l |

## Options de cette configuration

| | |
|---|---|
| **Filtre CEM (RFI)** | Classe A1/B |
| **Hacheur de freinage** | Non |
| **Vernis des cartes** | Non vernie |

## Décodage du code type

| | | |
|---|---|---|
| **Groupe de produits** | FC- | VLT® HVAC Drive FC- |
| **Série** | 102 | 102 |
| **Puissance nominale** | P1K1 | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP |
| **Phases** | T | Triphasé |
| **Tension réseau** | 4 | 380-480 V CA |
| **Boîtier** | E66 | (E66) IP66 / NEMA 4X |
| **Filtre RFI** | H1 | (H1) RFI Classe A1/B (C1) |
| **Frein – arrêt de sécurité** | X | Sans hacheur de freinage |
| **Panneau de commande (LCP)** | X | Sans panneau de commande local |
| **Vernis des cartes électroniques** | X | Cartes non vernies |
| **Option réseau** | X | Sans option réseau |
| **Adaptation A** | X | Entrées de câbles standard |
| **Adaptation B** | X | Sans adaptation |
| **Version logicielle** | SXXX | Dernière version du logiciel standard |
| **Pack de langues logiciel** | X | Pack de langues standard |
| **Option A** | AX | Sans option A |
| **Option B** | BX | Sans option B |
| **Option C0 (MCO)** | CX | Sans option C0 |
| **Option C1** | X | Sans option C1 |
| **Logiciel option C** | XX | Sans option logicielle |
| **Option D** | DX | Sans option D |

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=131F5663. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.