Danfoss 131H6056 – Variateur de fréquence VLT® AutomationDrive FC 302, 7,5 kW, 380-500 V, IP20

Référence : 131H6056 · Statut : En production



- Code article : 131H6056
- Code type : FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXA6BZCXXXXDX
- Puissance moteur : 7,5 kW (10 HP)
- Alimentation : 380-500 V triphasée
- Courant de sortie : 16 A
- Indice de protection : IP20
- EAN : 5710107216420

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® AutomationDrive FC 302
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	131H6056
Code type	FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXA6BZCXXXXDX
EAN	5710107216420
Puissance moteur (kW)	7,5 kW
Puissance moteur (HP)	10 HP
Puissance, forte surcharge	7,5 kW
Tension d'alimentation	380-500 V CA
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP20 / châssis
Taille (frame)	A3

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	16 A
Courant de sortie intermittent (surcharge normale)	25,6 A
Puissance apparente	11,1 kVA
Pertes de puissance	225 W
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C1
Bus de terrain	CANopen MCA 105
Safe Torque Off (STO)	Oui

Dimensions et poids

Hauteur	268 mm
Largeur	130 mm
Profondeur	205 mm
Largeur avec options C	190 mm
Profondeur avec options A/B	220 mm

Poids net	6,66 kg
Poids brut	7,666 kg
Volume emballé	27,246 l

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1/B
Hacheur de freinage	Non
Vernis des cartes	Non vernie

Décodage du code type

Groupe de produits	FC-	VLT® AutomationDrive FC-
Série	302	302
Puissance nominale	P7K5	(P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Phases	T	Triphasé
Tension réseau	5	380-500 V CA
Boîtier	E20	(E20) IP20 / châssis
Filtre RFI	H1	(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Frein – arrêt de sécurité	X	Sans hacheur de freinage
Panneau de commande (LCP)	X	Sans panneau de commande local
Vernis des cartes électroniques	X	Cartes non vernies
Option réseau	X	Sans option réseau
Adaptation A	X	Entrées de câbles standard
Adaptation B	X	Sans adaptation
Version logicielle	SXXX	Dernière version du logiciel standard
Pack de langues logiciel	X	Pack de langues standard
Option A	A6	CANopen MCA 105
Option B	BZ	Interface automate de sécurité
Option C0 (MCO)	CX	Sans option C0
Option C1	X	Sans option C1
Logiciel option C	XX	Sans option logicielle
Option D	DX	Sans option D

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=131H6056. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.