# Danfoss 131Z5467 – Variateur de fréquence VLT® AutomationDrive FC 302, 1,5 kW, 200-240 V, IP66

Référence : 131Z5467 · Statut : En production



- Code article : 131Z5467
- Code type : FC-302P1K5T2Y66H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Puissance moteur : 1,5 kW (2 HP)
- Alimentation : 200-240 V triphasée
- Courant de sortie : 7,5 A
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5710107351442

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Fabricant** | Danfoss |
| **Gamme** | VLT® AutomationDrive FC 302 |
| **Type de produit** | Variateur de fréquence |
| **Code article** | 131Z5467 |
| **Code type** | FC-302P1K5T2Y66H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| **EAN** | 5710107351442 |
| **Puissance moteur (kW)** | 1,5 kW |
| **Puissance moteur (HP)** | 2 HP |
| **Puissance, forte surcharge** | 1,5 kW |
| **Tension d'alimentation** | 200-240 V CA |
| **Nombre de phases** | Triphasé |
| **Indice de protection** | IP66 / NEMA 4X avec plaque arrière |
| **Taille (frame)** | A4 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Courant de sortie permanent (surcharge normale)** | 7,5 A |
| **Courant de sortie intermittent (surcharge normale)** | 12 A |
| **Puissance apparente** | 2,7 kVA |
| **Pertes de puissance** | 82 W |
| **Catégorie CEM (EN 61800-3)** | C1 |
| **Safe Torque Off (STO)** | Oui |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 391 mm |
| **Largeur** | 200 mm |
| **Profondeur** | 177 mm |
| **Profondeur avec options A/B** | 177 mm |
| **Poids net** | 8,79 kg |
| **Poids brut** | 9,526 kg |


Document établi le 14/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

| | |
|---|---|
| **Volume emballé** | 47,293 l |

## Options de cette configuration

| | |
|---|---|
| **Filtre CEM (RFI)** | Classe A1/B |
| **Hacheur de freinage** | Oui |
| **Panneau de commande** | Panneau de commande graphique (LCP) |
| **Vernis des cartes** | Non vernie |

## Décodage du code type

| | | |
|---|---|---|
| **Groupe de produits** | FC- | VLT® AutomationDrive FC- |
| **Série** | 302 | 302 |
| **Puissance nominale** | P1K5 | (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP |
| **Phases** | T | Triphasé |
| **Tension réseau** | 2 | 200-240 V CA |
| **Boîtier** | Y66 | (Y66) IP66 / NEMA 4X avec plaque arrière |
| **Filtre RFI** | H1 | (H1) RFI Classe A1/B (C1) |
| **Frein – arrêt de sécurité** | B | Hacheur de freinage |
| **Panneau de commande (LCP)** | G | Panneau de commande local graphique |
| **Vernis des cartes électroniques** | X | Cartes non vernies |
| **Option réseau** | X | Sans option réseau |
| **Adaptation A** | X | Entrées de câbles standard |
| **Adaptation B** | X | Sans adaptation |
| **Version logicielle** | SXXX | Dernière version du logiciel standard |
| **Pack de langues logiciel** | X | Pack de langues standard |
| **Option A** | AX | Sans option A |
| **Option B** | BX | Sans option B |
| **Option C0 (MCO)** | CX | Sans option C0 |
| **Option C1** | X | Sans option C1 |
| **Logiciel option C** | XX | Sans option logicielle |
| **Option D** | DX | Sans option D |

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=131Z5467. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.