# Danfoss 132L6399 – Variateur de fréquence VLT® HVAC Drive FC 102, 90 kW, 380-480 V, IP20

Référence : 132L6399 · Statut : En production




- Code article : 132L6399
- Code type : FC-102P90KT4E20H2XGCXXXLX1XXA0B4CXXXXDX
- Puissance moteur : 90 kW (125 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Courant de sortie : 177 A
- Indice de protection : IP20
- EAN : 5714853459247

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Fabricant** | Danfoss |
| **Gamme** | VLT® HVAC Drive FC 102 |
| **Type de produit** | Variateur de fréquence |
| **Code article** | 132L6399 |
| **Code type** | FC-102P90KT4E20H2XGCXXXLX1XXA0B4CXXXXDX |
| **EAN** | 5714853459247 |
| **Puissance moteur (kW)** | 90 kW |
| **Puissance moteur (HP)** | 125 HP |
| **Puissance, surcharge normale** | 90 kW |
| **Tension d'alimentation** | 380-480 V CA |
| **Nombre de phases** | Triphasé |
| **Indice de protection** | IP20 / châssis |
| **Taille (frame)** | C4 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Courant de sortie permanent (surcharge normale)** | 177 A |
| **Courant de sortie intermittent (surcharge normale)** | 195 A |
| **Courant permanent, tension haute** | 160 A |
| **Puissance apparente** | 123 kVA |
| **Pertes de puissance** | 1474 W |
| **Catégorie CEM (EN 61800-3)** | C3 |
| **Bus de terrain** | PROFIBUS DP MCA 101 |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 660 mm |
| **Largeur** | 370 mm |
| **Profondeur** | 333 mm |
| **Profondeur avec options A/B** | 333 mm |
| **Poids net** | 46,96 kg |


Document établi le 09/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

| | |
|---|---|
| **Poids brut** | 50,05 kg |

## Options de cette configuration

| | |
|---|---|
| **Filtre CEM (RFI)** | Classe A2 |
| **Hacheur de freinage** | Non |
| **Panneau de commande** | Panneau de commande graphique (LCP) |
| **Vernis des cartes** | Carte vernie (tropicalisée) |

## Décodage du code type

| | | |
|---|---|---|
| **Groupe de produits** | FC- | VLT® HVAC Drive FC- |
| **Série** | 102 | 102 |
| **Puissance nominale** | P90K | (P90K) 90 KW / 125 HP |
| **Phases** | T | Triphasé |
| **Tension réseau** | 4 | 380-480 V CA |
| **Boîtier** | E20 | (E20) IP20 / châssis |
| **Filtre RFI** | H2 | Filtre RFI |
| **Frein – arrêt de sécurité** | X | Sans hacheur de freinage |
| **Panneau de commande (LCP)** | G | Panneau de commande local graphique |
| **Vernis des cartes électroniques** | C | Cartes vernies |
| **Option réseau** | X | Sans option réseau |
| **Adaptation A** | X | Entrées de câbles standard |
| **Adaptation B** | X | Sans adaptation |
| **Version logicielle** | LX1X | Surveillance conditionnelle (CBM) |
| **Pack de langues logiciel** | X | Pack de langues standard |
| **Option A** | A0 | PROFIBUS DP MCA 101 |
| **Option B** | B4 | MCB-114 entrée capteurs VLT |
| **Option C0 (MCO)** | CX | Sans option C0 |
| **Option C1** | X | Sans option C1 |
| **Logiciel option C** | XX | Sans option logicielle |
| **Option D** | DX | Sans option D |

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=132L6399. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.