Danfoss 132X8612 – Variateur de fréquence VLT® AutomationDrive FC 302, 132 kW, 525-690 V, IP54

Référence : 132X8612 · Statut : En production



- Code article : 132X8612
- Code type : FC-302N132T7H54H2XJR3XQLX1XXAXB5CXXXXD1
- Puissance moteur : 132 kW (200 HP)
- Alimentation : 525-690 V triphasée
- Courant de sortie : 201 A
- Indice de protection : IP54
- EAN : 5715253236728

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® AutomationDrive FC 302
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	132X8612
Code type	FC-302N132T7H54H2XJR3XQLX1XXAXB5CXXXXD1
EAN	5715253236728
Puissance moteur (kW)	132 kW
Puissance moteur (HP)	200 HP
Puissance, surcharge normale	160 kW
Puissance, forte surcharge	132 kW
Tension d'alimentation	525-690 V CA *
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP54/Type 12 +résistance de chauffage
Taille (frame)	D5H

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	201 A
Courant de sortie intermittent (surcharge normale)	221 A
Courant de sortie permanent (forte surcharge)	162 A
Courant permanent, tension haute	192 A
Puissance apparente	185 kVA
Pertes de puissance	2649 W
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C3
Safe Torque Off (STO)	Oui

Dimensions et poids

Hauteur	1324 mm
Largeur	325 mm

Profondeur	381 mm
Profondeur avec options A/B	381 mm
Poids net	166 kg
Poids brut	166,3 kg

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A2
Hacheur de freinage	Non
Vernis des cartes	Carte vernie 3C3 + renforcée
Options réseau	Sectionneur réseau + fusibles

Décodage du code type

Groupe de produits	FC-	VLT® AutomationDrive FC-
Série	302	302
Puissance nominale	N132	(N132) 132 KW / 200 HP
Phases	T	Triphasé
Tension réseau	7	525-690 V CA *
Boîtier	H54	IP54/Type 12 +résistance de chauffage
Filtre RFI	H2	Filtre RFI
Frein – arrêt de sécurité	X	Sans hacheur de freinage
Panneau de commande (LCP)	J	No Loc. Cont. Panel + USB
Vernis des cartes électroniques	R	Cartes vernies 3C3 + renforcé
Option réseau	3	Sectionneur réseau + fusibles
Adaptation A	X	Entrées de câbles standard
Adaptation B	Q	Accès au dissipateur
Version logicielle	LX1X	Surveillance conditionnelle (CBM)
Pack de langues logiciel	X	Pack de langues standard
Option A	AX	Sans option A
Option B	B5	MCB-115 E/S programmables
Option C0 (MCO)	CX	Sans option C0
Option C1	X	Sans option C1
Logiciel option C	XX	Sans option logicielle
Option D	D1	MCB-117 option horloge temps réel
Puissance nominale à 525-550 V	110kW	110kW
Puissance nominale à 575 V	150HP	150HP
Puissance nominale à 690 V	132kW	132kW

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=132X8612. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.