Danfoss 136L9557 – Variateur décentralisé VLT® Decentral Drive FCD 302, 1,5 kW, 380-480 V, IP66

Référence : 136L9557 · Statut : En production



- Code article : 136L9557
- Code type : FCD302P1K5T4W66H1S1XMXCXXXXXARBXXXXXXD0
- Puissance moteur : 1,5 kW (2 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5710108861087

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® Decentral Drive FCD 302
Type de produit	Variateur décentralisé
Code article	136L9557
Code type	FCD302P1K5T4W66H1S1XMXCXXXXXARBXXXXXXD0
EAN	5710108861087
Puissance moteur (kW)	1,5 kW
Puissance moteur (HP)	2 HP
Tension d'alimentation	380-480 V CA (triphasé)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	Blanc standard IP66/NEMA 4X
Taille (frame)	MF1

Caractéristiques électriques

Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
Bus de terrain	MCA117 PB FCD300

Dimensions et poids

Poids net	9,8 kg
Poids brut	10,1 kg

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Oui
Panneau de commande	Connecteur d'afficheur

Décodage du code type

Groupe de produits	FCD	VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT	302	302
Puissance nominale	P1K5	1.5 kW / 2.0 HP

Document établi le 08/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Tension réseau	T4	380-480 V CA (triphasé)
Boîtier	W66	Blanc standard IP66/NEMA 4X
Filtre RFI	H1	RFI Classe A1/C2
Frein	S	Hacheur de freinage + frein mécanique
Configuration matérielle	1	Autonome, petit format
Supports de fixation	X	Sans supports
Filetages	M	Filetages métriques
Option interrupteur	X	Sans interrupteur
Afficheur	C	Avec connecteur d'afficheur
Connecteurs capteurs	X	Sans connecteurs capteurs
Connecteur moteur	X	Sans connecteur moteur
Connecteur réseau	X	Sans connecteur réseau
Connecteur bus de terrain	X	Sans connecteur bus de terrain
Option A	AR	MCA117 PB FCD300
Option B	BX	Sans option B
Option D	D0	Entrée de secours 24 V CC
Taille FCD 302	MF1	(MF1) MF1

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=136L9557. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.