Danfoss 136N6019 – Variateur de fréquence VLT® HVAC Drive FC 102, 4 kW, 380-480 V, IP55

Référence : 136N6019 · Statut : En production



- Code article : 136N6019
- Code type : FC-102P4K0T4E55H2XXX7SXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Puissance moteur : 4 kW (5 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Courant de sortie : 10 A
- Indice de protection : IP55
- EAN : 5714853414055

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® HVAC Drive FC 102
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	136N6019
Code type	FC-102P4K0T4E55H2XXX7SXSXXXXAXBXCXXXXDX
EAN	5714853414055
Puissance moteur (kW)	4 kW
Puissance moteur (HP)	5 HP
Puissance, surcharge normale	4 kW
Tension d'alimentation	380-480 V CA
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP55 / Type 12
Taille (frame)	A5

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	10 A
Courant de sortie intermittent (surcharge normale)	11 A
Courant permanent, tension haute	8,2 A
Puissance apparente	6,93 kVA
Pertes de puissance	124 W
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C3

Dimensions et poids

Hauteur	420 mm
Largeur	242 mm
Profondeur	200 mm
Profondeur avec options A/B	200 mm
Poids net	10,62 kg
Poids brut	11,236 kg

Document établi le 08/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Volume emballé	65,101 l

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A2
Hacheur de freinage	Non
Vernis des cartes	Non vernie
Options réseau	Fusibles intégrés

Décodage du code type

Groupe de produits	FC-	VLT® HVAC Drive FC-
Série	102	102
Puissance nominale	P4K0	(P4K0) 4.0 KW / 5.0 HP
Phases	T	Triphasé
Tension réseau	4	380-480 V CA
Boîtier	E55	IP55 / Type 12
Filtre RFI	H2	Filtre RFI
Frein – arrêt de sécurité	X	Sans hacheur de freinage
Panneau de commande (LCP)	X	Sans panneau de commande local
Vernis des cartes électroniques	X	Cartes non vernies
Option réseau	7	Fusibles
Adaptation A	S	Entrées de câbles lisses (pouces)
Adaptation B	X	Sans adaptation
Version logicielle	SXXX	Dernière version du logiciel standard
Pack de langues logiciel	X	Pack de langues standard
Option A	AX	Sans option A
Option B	BX	Sans option B
Option C0 (MCO)	CX	Sans option C0
Option C1	X	Sans option C1
Logiciel option C	XX	Sans option logicielle
Option D	DX	Sans option D

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=136N6019. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.