Danfoss 136Z6197 – Variateur de fréquence VLT® HVAC Drive FC 102, 90 kW, 525-600 V, IP20

Référence : 136Z6197 · Statut : En production



- Code article : 136Z6197
- Code type : FC-102P90KT6P20HXXGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX
- Puissance moteur : 90 kW (125 HP)
- Alimentation : 525-600 V triphasée
- Courant de sortie : 137 A
- Indice de protection : IP20
- EAN : 5714853252237

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® HVAC Drive FC 102
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	136Z6197
Code type	FC-102P90KT6P20HXXGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX
EAN	5714853252237
Puissance moteur (kW)	90 kW
Puissance moteur (HP)	125 HP
Puissance, surcharge normale	90 kW
Tension d'alimentation	525-600 V CA
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP20 / châssis avec plaque arrière
Taille (frame)	C4

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	137 A
Courant de sortie intermittent (surcharge normale)	151 A
Courant permanent, tension haute	131 A
Puissance apparente	130 kVA
Pertes de puissance	1500 W
Bus de terrain	Modbus TCP MCA 122

Dimensions et poids

Hauteur	660 mm
Largeur	370 mm
Profondeur	333 mm
Profondeur avec options A/B	333 mm
Poids net	48,29 kg
Poids brut	51,38 kg

Options de cette configuration

Hacheur de freinage	Non
Panneau de commande	Panneau de commande graphique (LCP)
Vernis des cartes	Non vernie

Décodage du code type

Groupe de produits	FC-	VLT® HVAC Drive FC-
Série	102	102
Puissance nominale	P90K	(P90K) 90 KW / 125 HP
Phases	T	Triphasé
Tension réseau	6	525-600 V CA
Boîtier	P20	IP20 / châssis avec plaque arrière
Filtre RFI	HX	Sans filtre RFI
Frein – arrêt de sécurité	X	Sans hacheur de freinage
Panneau de commande (LCP)	G	Panneau de commande local graphique
Vernis des cartes électroniques	X	Cartes non vernies
Option réseau	X	Sans option réseau
Adaptation A	X	Entrées de câbles standard
Adaptation B	X	Sans adaptation
Version logicielle	SXXX	Dernière version du logiciel standard
Pack de langues logiciel	X	Pack de langues standard
Option A	AQ	Modbus TCP MCA 122
Option B	BX	Sans option B
Option C0 (MCO)	CX	Sans option C0
Option C1	X	Sans option C1
Logiciel option C	XX	Sans option logicielle
Option D	DX	Sans option D

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=136Z6197. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.