ATV66D12N4S244E – Variateur de fréquence Schneider Electric Altivar 66, 11 kW, 380-460 V, IP00

Référence : ATV66D12N4S244E · Fabricant : Schneider Electric · Gamme : Altivar 66 · Statut : Obsolète



Puissance moteur : 11 kW (15 HP)
Alimentation : 380-460 V triphasé
Courant de sortie : 17,6 A
Indice de protection : IP00
Statut fabricant : Obsolète

Caractéristiques principales

Gamme de produits	Altivar 66
Type de produit	Variateur de vitesse

Caractéristiques complémentaires

Destination du produit	Moteurs asynchrones
[Us] tension d'alimentation assignée	380...460 V - 10...10 %
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz - 5...5 %
Fréquence réseau	47.5...63 Hz
Nombre de phases réseau	Triphasé
Puissance moteur (kW)	11 kW at 380...460 V
Puissance moteur (HP)	15 hp
Courant de ligne	26.5 A at 380 V 21 A at 460 V
Puissance apparente	12 kVA à 400 V
Courant de sortie permanent	17.6 A at 400 V
Fréquence de sortie	0…0.3 kHz
Fréquence de découpage nominale	2.5 kHz
Fréquence de découpage	0.5...4 kHz 8...16 kHz avec déclassement en courant
Signalisation locale	1 borne graphique
Tension de sortie	400 V
Protocole du port de communication	Modbus
Interface physique	RS485 multipoint serial link
Débit de transmission	9.6...19.2 kbauds
Hauteur	325 mm
Largeur	234 mm
Profondeur	195 mm

Carte option	Carte de communication Profibus DP Carte de communication CANopen Carte de communication DeviceNet Carte de communication Ethernet Carte de communication Fipio Carte de communication Uni-Telway Carte de communication Interbus-S Carte de communication Modbus Plus Carte de communication AS-Interface

Environnement

Indice de protection IP	IP00
Température ambiante de fonctionnement	0…40 °C
Température ambiante de stockage	-25…70 °C
Altitude de fonctionnement	> 1000...2000 m 1 % par 100 m

Remplacement recommandé

ATV340U75N4

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/contact/. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.